


## 四个双控接线方法



### 准备材料：

- ① 四开双控开关2个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

### 接线步骤：

- ① 务必断开电源；
- ② 将火线接入开关1“L30”接线柱中并固定；
- ③ 将“L10”、“L20”、“L40”和“L30”用导线串接；
- ④ 将灯1的火线接入开关2“L40”中并固定；
- ⑤ 将开关1“L11”、“L12”与开关2“L41”、“L42”分别连接；
- ⑥ 按照步骤4、5可连接剩余三个灯。。

(注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。)