

四个单控接线方法

准备材料：

- ① 四开单控开关1个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
- ② 将火线接入开关“L10”接线柱中并固定；
- ③ 将“L20”、“L30”、“L40”和“L10”用导线串接；
- ④ 将灯的灯线接入“L11”中并固定；
- ⑤ 按照步骤4可连接剩余三个灯。。

(注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。)

