

## 两个三控接线方法

准备材料：

- ① 双开双控开关2个，双开多控开关1个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
- ② 将火线接入双控开关1“L20”接线柱中并固定；
- ③ 将L20和L10用导线串接；
- ④ 灯线接入双控开关2“L20”中并固定；
- ⑤ 将双控开关1“L21”、“L22”与多控开关“L40”、“L30”分别连接。
- ⑥ 将双控开关2“L21”、“L22”与多控开关“L31”、“L32”分别连接。
- ⑦ 按照步骤4、5、6可进行灯2接线。

(注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。)

接零线

接火线

