

一个双控接线方法

准备材料：

- ① 双开双控开关2个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
- ② 将火线接入开关1的“L20”接线柱中并固定；
- ③ 将“L20”和“L10”用导线串接；
- ④ 灯线接入开关2的“L20”中并固定；
- ⑤ 将两个开关的“L21”、“L22”分别连接；
- ⑥ 按照步骤4、5可进行第二个灯接线；

(注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。)

